

Wikiprint Book

Title: Aktualizacja oprogramowania eDokumenty

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Upgrade

Version: 51

Date: 06/06/26 03:29:05

Table of Contents

Aktualizacja oprogramowania eDokumenty

3

Aktualizacja oprogramowania eDokumenty

Aby dokonać aktualizacji systemu należy po pierwsze pobrać na serwer nową wersję systemu w formacie zip, po drugie rozpakować ją we właściwym miejscu i po trzecie postępować zgodnie z kreatorem aktualizacji.

Pobieramy przez przeglądarkę paczkę aktualizacji (ZIP) z <http://support.edokumenty.eu/download> z gałęzi stable . Jeżeli pracujemy w systemie Linux i mamy do dyspozycji konsolę można pobrać paczkę za pomocą komendy *wget*.

```
wget --user=<USER> --password=<PASSWD> http://support.edokumenty.eu/download/stable/eDokumenty-2.2.36.zip
```

Wykonujemy kopię `public_html` - standardowo znajduje się w katalogu `C:\Program Files\BetaSoft\edokumenty` albo `/home/edokumenty`. Zastępujemy `public_html` katalogiem wypakowanym z paczki aktualizacyjnej



(Rys.1)

Uruchamiamy w oknie przeglądarki <http://localhost/apps/upgrade/> gdzie localhost zastąpić należy adresem serwera.



(Rys.2)

Należy wyłączyć sytem eDokumenty (Rys.3) co spowoduje wylogowanie użytkowników (pojawi się monit trwa aktualizacja systemu)



(Rys.3)

Należy wykonać kopię bazy danych oraz repozytorium (Rys.4) (patrz wykonywanie kopii)



(Rys.4)

Wybieramy z menu pozycję Wykonywanie patchy, wybieramy wersję patchy oraz klikamy przycisk załaduj (Rys.5)



(Rys.5)

Po załadowaniu patchy do wykonania sortujemy je rosnąco i zaczynamy je wykonywać dwuklikiem od najniższego (Rys.6)



(Rys.6)

Zatwierdzamy wykonanie patcha. (Rys.7)



(Rys.7)

Po zatwierdzeniu wykonania patcha pojawi się okno z przebiegiem jego wykonania oraz informacją czy został wykonany poprawnie. Zamykamy okno przyciskiem zamknij, Wracamy do etapu 6 (Rys.6) i wykonujemy następne.



(Rys.8)

Po zakończeniu wykonywania patchy wybieramy z menu pozycję (Załączenie systemu) i przyciskiem (załącz) włączamy system.(Rys.9)



(Rys.9)

GOTOWE!